

CENTRAL MB - 4 E 5 ENTRADAS

- 4 ou 5 entradas independentes de bandas de TV Terrestre
- Proteção e indicação de sobrecargas DC
- Alimentação selecionável de pré amplificadores numa das entradas UHF
- Ajuste individual de ganho
- Tecnologia SMD
- Blindagem metálica em caixa exterior plástica
- Elevado nível de saída 115dBµV / 121dBµV

Especificações técnicas	2901734	2901735
FM (88 – 108 MHz)	35	35
BIII(DAB) (174 – 230 MHz)	35	35
Ganho [dB]		
UHF BIV (470-590 MHz)	-	44
UHF BV (590 - 790 MHz)	-	44
UHF (470 – 790 MHz)	2 x 47	44
Nº de Entradas	4	5
Figura de Ruído [dB]	< 5 (VHF); < 3,5 (UHF)	< 6 (VHF); < 4 (UHF)
Nível de Saída [dBµV] (máx.) (IMD3=60 dB DIN45004B)	121	115
Ajuste do Ganho [dB]	0 ÷ 20	
Perdas de Retorno [dB]	> 10	
Saída de Teste [dB]	- 30	
Alimentação para pré amplificadores	12 VDC / 60mA (máx.)	12 VDC / 100mA (máx.)
Alimentação; Consumo (sem carga DC exterior)	230 VAC 50/60 Hz 5,5W	230 VAC 50/60 Hz 7W
Temp. de Funcionamento [°C]	-20º ÷ +50º	
Dimensões [mm] / peso [Kg] (embalado)	135 x 180 x 52 / 0,72	

código	designação	emb.
2901734	Central MB - FM, BIII, 2 x UHF	1/1
2901735	Central MB - FM, BIII, BIV, BV, UHF	1/1

